



BLOCK:BODS

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUAL



Operation

Power on: 1. Open the top cover of the charging box and turn it on and enter automatic connection mode
2. Long press the left and right earphone MFB buttons for 3s to power on (the earphones are outside the charging case)

Power Off: 1. Put the earphone into the charging box and close the lid to automatically shut down
2. Press and hold the left and right earphone MFB buttons for 6s to power off (the earphone is outside the charging case)

1st Paring: Open the top cover of the charging case and enter the pairing mode, and activate your phone/device's bluetooth, then click it to connect the earphones

Manual Paring: Open the cover (don't remove the earphones from the charging case), long press the case button for 3s to enter the pairing mode

Reset: Open the top cover of the charging case (don't remove the earphones from the charging case), press the case button for 10s

Ambient mode/ANC on/ANC off: Double-press the MFB button on the left earphone to shift

Auto paring: 1. Open the cover of the charging case, and the earphones will automatically connect back to the Bluetooth device. (Reconnection time: 3 minutes)

2. Note: The earphones will first connect back to the last connected Bluetooth device
3. The earphones is turned on manually and automatically reconnects (reconnect time: 3 minutes)

Play/Pause: Press the left/right earphones MFB button

Answer call: Press the left/right earphones MFB button

Previous: Long press the left MFB button for 1.8s

Next: Long press the right MFB button for 1.8s

Voice Assistant: Double-click the MFB button on the right earphones

Warning

1, You must choose a qualified charger from a regular manufacturer to charge the earphones

2, You must charge the earphones if it has not been used for more than 12 months

IC Solution	AB1562A
Operating Mode	Touch Function
Bluetooth Ver. No	V5.2
Transmission Frequency	2.4G ~ 2.48G
Bluetooth Profile	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Audio Codec	AAC, SBC
Transmission Power	CLASS 2
Wireless Range	≥10m
Power Voltage	3.0 ~ 4.2V
Charging Voltage	5V
Charging Current	60mA
BT Music Current	5.8mA
BT Call Working Current	9mA
Talk Time	6H
BT Music Play Time	Approx.9H under Full Charge
BT on+ ANC on	7H
Charging Time	2H
Battery In Earphones	60mAh x 2pcs, Polymer Lithium Battery
Speaker	2×10mm, 32±15%Ω
Sound Pressure Level (Sensitivity)	97±3dB At 1kHz 1mW/IEC711
Mic Sensitivity/Mic	-38dB
ANC Solution	FF+FB (Hybrid ANC)
ANC Performance	35 +/-5 dB
ANC Frequency Range	80-1K HZ
Weight	10.8g
Size	28*23*21mm

SPEZIFIKATIONEN & FUNKTIONEN

- Kabellose Bluetooth Kopfhörer
- Bluetooth 5.2
- Telefonfunktion
- Bis zu 9 Stunden Spielzeit
- Bis zu 6 Stunden Sprechzeit
- Schweiß- und Wasserabweisend nach IPX5 Standard
- USB-C Ladeanschluss
- 10.8g Gewicht pro Pod
- Touchfunktion
- Schnelles Laden (1-2 Stunden)
- Ladestatus über LED-Anzeige
- BT-Reichweite bis zu 10m
- Rauschunterdrückung bis 38 dB
- Kompatibel mit den Sprachassistenten Siri & Google

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2014/35/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EC, der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC sowie der RoHS Richtlinie 2011/65/EU. Um die vollständige EU-Konformitätserklärung zu erhalten, senden Sie eine Mail an folgende E-Mail Adresse: block@audioblock.com

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 1x Ladecase • 2x Block:Bods • 3 x 2 Silikon Ohrstöpsel • 1x USB-C Ladekabel



EINFACHES VERBINDEN

Um die Block:Bods mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu verbinden, öffnen Sie das Ladecase. Öffnen Sie nun Ihre Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Endgerät. Wählen Sie aus der Liste die „Block:Bods“ aus. Sie sind nun mit den Kopfhörern verbunden. Nach 3 Minuten ohne Signal schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.

ALLE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

Play / Pause: Durch einmaliges Antippen auf den Flächen des Kophörers.

Nächster Titel: Halten Sie die Fläche des rechten Kopfhörers gedrückt.

Titel neu starten: Halten Sie die Fläche des linken Kopfhörers gedrückt.

Sprachassistenten: Tippen Sie 2x auf die Fläche des rechten Kopfhörers. Es startet der Sprachassistent Ihres Ausgabegerätes.

Rauschunterdrückung: Tippen Sie 2x auf die Fläche des linken Kopfhörers. Es startet die aktive Rauschunterdrückung. Wiederholen Sie den Vorgang, um die aktive Rauschunterdrückung zu beenden.

Bods starten: Befinden sich die Bods ausserhalb des Cases und sind aus, halten Sie beide Flächen für 3 Sekunden gedrückt.

Anruf annehmen: Durch einmaliges Antippen auf den Flächen des rechten oder linken Kophörers.

Anruf auflegen: Durch einmaliges antippen auf den Flächen des rechten oder linken Kophörers.

Automatisch verbinden: Die Bods verbinden sich automatisch mit dem zuletzt ausgewählten Endgerät. Möchten Sie diese Verbindung trennen, halten Sie die Taste zur Batterieanzeige 10 Sekunden gedrückt.

Ladestatus: Das Case lädt sich innerhalb von 2 Stunden komplett auf. Legen Sie die Bods ins Ladecase. Das Case können Sie mit dem beiliegenden USB-C Ladekabel mit dem Strom verbinden. Über die blinkende LED-Anzeige wird Ihnen der aktuelle Ladestand angezeigt.

WICHTIG

Bitte nutzen Sie ein Netzteil das nicht über 5 Volt und 60mA stark ist. Sollten Sie die Kophörer für längere Zeit (12 Monate) nicht genutzt haben, laden Sie diese einmal vollständig auf.